

Denver SHC-150

- Cámara domo IP digital para interiores con leds IR para uso nocturno
- Empareje con el Wi-Fi de su hogar y use la cámara en línea (WEP/WPA/WPA2)
- Sensor de 1 megapíxel - Resolución HD 720P - 1280x720@12fps)
- Panorámica 355°/Inclinación 90°:
- compatible con el hogar inteligente TUYA motorizado (usa la aplicación DENVER SMART HOME)
- Altavoz y micrófono integrados
- Distancia IR de hasta 10 metros
- Detección de movimiento (graba 20-30 segundos por minuto por movimiento) + acceso manual (Detección de movimiento hasta 10 metros, un poco más bajo por la noche)
- Ranura para tarjeta MicroSD - hasta 128 gb (no incl.)

Si recibe un mensaje de error de que la cámara ya se ha emparejado con otra cuenta, haga lo siguiente:

1. Conecte la cámara a la corriente
2. Presione y mantenga presionado el pequeño botón de reinicio y MANTENGA presionado, aunque la cámara diga que se reinicia y se reiniciará. Sosténgalo durante al menos 10-15 segundos y luego suéltelo.

Ahora debería poder emparejarlo, ya que está completamente reiniciado y ha perdido su antiguo emparejamiento.



- **Reflejos**
Cámara Wi-Fi inteligente, sensor CMOS de 1 megapíxel, compatible con Tuya
- **Poder**
Adaptador de CA/CC de 230 V~50 Hz
- **Cámara**
Sensor CMOS de 1 megapíxel
- **Almacenamiento**
Necesita tarjeta MicroSD (no incluida)
- **Conexiones**
Entrada de CC, ranura para tarjeta MicroSD

Información de envío

Tamaño de la unidad: 7,00 (ancho) x 8,50 (fondo) x 10,50

(alto) cm Peso bruto: 0,37

Tamaño de la caja de regalo: 14,00 (ancho) x 11,50 (largo) x 8,60 (alto) cm

8 piezas/caja de exportación

23160 piezas/contenedor de 20'

61410 piezas/contenedor HQ de 40'

Código de barras: 5706751047916